INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

LUMINARIO DE LED TIPO PANEL



CÓDIGO: 618182
MODELO: IUPANEL2x2/36/65

www.iusa.com.mx


Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. Hecho en China.

3. EMPOTRAR A TECHO


A. Desconecte la energía eléctrica y retire el plafón del techo como se muestra en el diagrama 1.
B. Fijar el transformador al cuerpo de la luminaria. Conectar el enchufe macho con el enchufe hembra.
C. Utilizar los conectores para realizar las conexiones de los cables. Conectar el cable de línea (negro) del transformador al cable de línea de la fuente principal de alimentación. Conectar el cable neutral (blanco) del transformador al cable neutral de la fuente principal de alimentación. Conectar el cable de aterrizaje de la luminaria al cable de aterrizaje de la fuente principal de alimentación. Por favor evite dejar los cables expuestos al momento de realizar las conexiones de los cables como en diagrama 2.
D. Fijar el cuerpo de la luminaria al techo como se muestra en el diagrama 2.
E. Verificar que la luminaria esté bien colocada y reconectar la energía eléctrica.

4. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN EMPOTRAR A TECHO

1



2



H. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	
MARCA	IUSA
CÓDIGO	618182
MODELO	IUPANEL2x2/36/65
TENSIÓN	100 V~ / 240 V~
FRECUENCIA	50 Hz / 60 Hz
POTENCIA	36 W
CORRIENTE	0,36 A - 0,15 A
IRC	>80
FLUJO LUMINOSO TOTAL	3 600 lm
EFICACIA LUMINOSA	100 lm/W
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K
VIDA ÚTIL NOMINAL	25 000 h
TIPO DE ENCENDIDO	INMEDIATO

ATENCIÓN A CLIENTES

800 900 4872

OPCIÓN 3 case@iusa.com.mx 55 5118 1585 (WhatsApp)

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante 2 AÑOS en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Por ser un producto eléctrico de una pieza no se pueden adquirir partes, componentes, consumibles o accesorios. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para el siguiente modelo: IUPANEL2x2/36/65.

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

A. USO

Luminario de LED tipo panel es para uso interior doméstico.

B. MONTAJE

1. Antes de comenzar el montaje revise las instrucciones y el diagrama de instalación.

2. El montaje debe ser realizado por una persona autorizada.

3. Todas las actividades relacionadas con la instalación deben llevarse a cabo cuando el equipo se encuentre apagado.

4. Antes de usar por primera vez el producto asegúrese de que el montaje mecánico, eléctrico y las conexiones hayan sido realizadas correctamente.

C. PROPIEDADES FUNCIONALES

1. Este producto está protegido contra golpes.

2. Este producto pertenece a la categoría de productos de alta eficiencia energética.

D. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Desconecte la fuente de luz para cualquier limpieza o manipulación del producto.

2. Utilice agentes químicos de limpieza.

3. El producto no debe utilizarse roto.

4. Fuente de luz LED no intercambiable.

E. PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este producto no debe desecharse junto con los residuos residenciales. Un luminario que ha llegado al final de su vida útil y ya no es requerido deberá ser llevado a los centros de acopio y reciclaje o sitios adecuados para desechos de equipos eléctricos y/o electrónicos. Para mayor información acerca de estos productos, contacte a las entidades de su ciudad encargadas del reciclaje y eliminación de desechos.

F. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual puede provocar un incendio, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otras pérdidas materiales. Por lo tanto, el fabricante y el comercializador no se hacen responsables de los daños resultantes de la omisión de dichas indicaciones.

G. INSTALACIÓN

1. SUSPENDIDO

A. Desconecte la energía eléctrica y coloque los taquetes plásticos (6) en el techo.
B. Fijar la parte de acero (7) con los tornillos (8) a los taquetes plásticos (6). Fijar el cable de suspensión (9) a la parte de acero (7).
C. Retirar la cinta adhesiva de doble contacto y fijar el driver (1) al cuerpo de la luminaria (3).
D. Fijar la parte de acero (5) al tornillo (4) para fijar el cuerpo de la luminaria (3).
E. Ajustar el cuerpo de la luminaria (3) a la altura deseada. Utilizar el tornillo (12), llave (10) y parte de acero (11) para fijar el cable de suspensión.
F. Utilizar los conectores (2) para realizar las conexiones de los cables. Conectar el cable de línea (negro) del transformador al cable de línea (negro) del cable conductor. Conectar el cable neutral (blanco) del driver al cable neutral (blanco) del cable conductor. Conectar el cable de aterrizaje de la luminaria al cable de aterrizaje del cable conductor. Por favor evite dejar los cables expuestos al momento de realizar las conexiones de los cables. Conectar el cable de línea (negro) del cable conductor al cable de línea de la fuente principal de alimentación. Conectar el cable neutral (blanco) del cable conductor al cable neutral de la fuente principal de alimentación. Conectar el cable de aterrizaje del cable conductor al cable de aterrizaje de la fuente principal de alimentación. Por favor evite dejar los cables expuestos al momento de realizar las conexiones de los cables.
G. Conectar el enchufe macho con el enchufe hembra.
H. Confirmar que la luminaria esté bien conectada y reconectar la energía eléctrica.

2. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN SUSPENDIDO

